

VIVOTEK製カメラ使用時の注意点

※DIGISTOR・ファームウェアver 66-5以下
Dual-Eye 2nd・ファームウェアver 2.0.0.3以下

DIGISTOR（ファームウェアver.66-5以下）またはDual-Eye 2nd（ファームウェア ver.2.0.0.3以下）でVIVOTEK製のカメラをご使用になる場合、PCにてカメラに接続し、**「設定」→「ネットワーク」→「ストリーミングプロトコル」→「RTSPタブ」**をご確認ください。

下画像の赤枠内に**“*1以外”**の構文が記載されている場合は、***1**の構文への変更を行い、適用後、再度レコーダーにてカメラの設定を入力、適用してください。

The screenshot shows the VIVOTEK web interface for network settings. The 'ストリーミングプロトコル' (Streaming Protocol) section is active, with the 'RTSP' tab selected. A red box highlights the '認証' (Authentication) dropdown set to 'basic' and the four stream access names: 'live.sdp', 'live2.sdp', 'live3.sdp', and 'live4.sdp'. A red arrow points from this box to a blue callout box containing the text: '左記の構文であるかどうか確認してください。異なる場合は、左記の構文への変更をお願いします。' (Please confirm if the format is as follows. If different, please change to the format on the left.) Another red box highlights the '保存' (Save) button at the bottom right, labeled with '*2'. The interface also shows various other settings like RTSP port, RTP ports, and multi-cast settings for each stream.

※カメラのファームウェア変更によって上記構文内容が変更されたため、最新のファームウェアでは、DIGISTORで映像配信・録画が開始しない現象が起きます。

※10月2日出荷分より、DIGISTOR / Dual-Eye 2nd対応用の暫定ファームウェア (DIGISTOR : ver.67-3 / Dual-Eye 2nd : ver.2.0.0.4) を入れて出荷しているため、基本的には上記設定を変更する必要はございません。

対応カメラは、下記URLのカメラ対応リストをご参照ください。

http://www.rodweb.co.jp/products/digi/1904_fw66camlist/VIVOTEK.pdf

作成日：2019年10月2日